

## VS-YH800

# Détecteur de mouvement extérieur



### Caractéristiques techniques :

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Alimentation               | 12V                         |
| Consommation               | 30mA                        |
| Sortie alarme              | NC / NO option              |
| Installation               | Mur                         |
| Capteur                    | Dual-core PIR sensors       |
| Pulsation                  | 1-2 niveau ajustable        |
| Portée de détection        | 90°, 12m                    |
| Température                | Auto compensation -30C~ 60C |
| Fréquence                  | 10.252GHZ                   |
| Protection lumière blanche | >1,000,000Lux               |
| Protection                 | IP66                        |
| Dimension                  | 184*84.5*80.63mm            |